

2-Kanal Premium High-Level Adapter mit Remote Ausgang | Artikel-Nr.: 30.5000-22

Verbinden Sie das weiße Kabel (+) und das weiß/schwarze Kabel (-) mit dem linken Lautsprecherausgang des Autoradios.

Verbinden Sie das graue Kabel (+) und das grau/schwarze Kabel (-) mit dem rechten Lautsprecherausgang des Autoradios.

Verbinden Sie (eventuell) das braune Kabel mit einem geeigneten Masseanschluss.

Verbinden Sie das gelbe Kabel mit einem 12V Anschluss. / Verbinden Sie das schwarze Kabel mit dem Masseanschluss.

Verbinden Sie das blaue Kabel mit dem Remote Eingang des Verstärkers.

Falls nur ein gemeinsames Minuskabel (Front- oder Hecklautsprecher) vorhanden sein sollte, verbinden Sie die jeweils dazugehörigen Minusleitungen des Adapters. (grau/schwarz und weiß/schwarz mit dem gemeinsamen Minus der Frontlautsprecher).

Bitte schließen Sie das braune Massekabel nur an, wenn auf beiden Kanälen kein Ton ausgegeben wird!

Sollte dies der Fall sein, schließen Sie bitte das braune Kabel an den Masseanschluss des Autoradios an.

Der High-Level Adapter ist mit regelbaren Ausgängen (kanalgetrennt) ausgestattet.

